

Détecteur magnétique

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, DE MONTAGE / USING & MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Le matériel ainsi que son installation sont sous la responsabilité de la société exploitante du site industriel /
The device and the installation are the responsibility of the operating company.
- Le matériel est destiné à une détection de présence magnétique, il ne nécessite aucun réglage /
The device is intended for detection of magnetic field, it does not require any setting.
- Le montage et l'installation seront effectués selon les descriptifs ci-après /
The assembly and the installation should be carried out according to the instructions as follows:

MONTAGE / ASSEMBLING :



CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE / MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

(contact 10Ω "normalement fermé" / normally closed contact 10Ω)

0080  **II 2GD Ex mb II T4 — Ex tD A2I IP67 T135°C**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

- Puissance maxi commutable / Max. switching power **10 W - 12 VA**
- Tension maxi commutable / Max. switching voltage **60 VDC**
- Courant maxi commutable / Max. switching current **0,1 A**
- Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts **100 VDC**
- Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature **-25°C / +85°C**
- Température de stockage / Storage temperature **-40 à +85°C**
- Câble / Electrical cable **2 x 0,22 mm², Ø 3,3 mm, 105°C**
- Longueur / Length: **5 m**

